

Link do produktu: <https://www.audio24.pl/mikser-z-wbudowanym-wzmacniaczem-brass-tone-audio-bluetooth-usb-mp3-2x170w-rms-bta1104-powermikser-4-kanalowy-p-197.html>



Mikser z wbudowanym wzmacniaczem Brass Tone Audio, bluetooth USB MP3 2X170W RMS BTA1104 - Powermikser 4 kanałowy

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Numer katalogowy	BTA1104
Kod EAN	5907753101051

Opis produktu

Mikser Brass Tone Audio BTA1104 ze wzmacniaczem 2x170W RMS, MP3, Bluetooth, USB

Mikser z wbudowanym wzmacniaczem 2x170W, dzięki któremu możemy złożyć mocny zestaw muzyczny, czy karaoke w ciągu 5 minut. BTA1104 zapewni amatorom i użytkownikom półprofesjonalnym łatwość obsługi i wszechstronność zastosowań. W ciągu kilku minut bez żadnego problemu możemy zestawić kompletny system PA zawierający mikrofony/ instrumenty i parę głośników. Wysokiej jakości układy zapewniają jasną, bezstratną reprodukcję wokalu. Skuteczny 3-pasmowy korektor na kanałach wejściowych. 16 wysokiej jakości cyfrowych efektów ustawień daje możliwość pełnego wykorzystania tego miksera do wielu, także profesjonalnych, zastosowań. Wbudowany odtwarzacz MP3 z USB umożliwi odtwarzanie utworów muzycznych bezpośrednio w urządzeniu. Dodatkowo wbudowany Bluetooth pozwoli na bezprzewodowe połączenie się z telefonem, tabletem czy innymi urządzeniami posiadającymi tę funkcję. Dzięki tej technologii ulubiona muzyka z twojego urządzenia popłynie wprost do podłączonych kolumn. Funkcja nagrywania na USB da możliwość zarejestrowanie odtwarzanych treści w wejściach liniowych miksera. To co zagraasz na zewnętrznym odtwarzaczu oraz wyśpiewasz do mikrofonów, możesz zarejestrować na nośniku USB.

Parametry ogólne BTA1104:

- Ilość kanałów: 4
- Rodzaj gniazd wejściowych: Jack 6.35mm/XLR - zintegrowane
- Zasilanie Phantom 48V: Tak
- Odtwarzacz mp3: Tak
- Gniazdo USB: Tak
- Bluetooth: Tak
- Rejestrator: Tak
- Efekty tj. echo: tak (16 efektów)
- Minimalna impedancja na stronę: 40Ohm

Wejście XLR zintegrowane z gniazdem Jack 6.35mm:

- Czułość: -60dB
- Pasmo częstotliwości: 10Hz-60kHz +3dB
- Zniekształcenia: 0,01%



- Impedancja: ca 2,6kOhm

Wejście liniowe 1/4" Jack mono:

- Pasmo częstotliwości: 10Hz-60kHz +3dB
- Zniekształcenia: 0,01%
- Impedancja: ca 20kOhm

Korektor:

- Low +15dB (80Hz)
- Mid +15dB (2,5kHz)
- High +15dB (12kHz)

Wyjście MAIN L+R Jack 6.35mm

- Poziom: >4V
- Impedancja: ca 240 Ohm

Wyjście ROOM OUT L+R Jack 6.35mm

- Poziom: >2V
- Impedancja: ca 120 Ohm

Wyjście słuchawkowe 1/4" stereo jack 6.35mm

- Poziom: >2V
- Impedancja: ca 120 Ohm

Wyjście PA 1/4" mono jack/ SPEAKON

- Moc wyjściowa: 2x170W (4 Ohm)

Zasilanie: 230V AC 50Hz**Waga: 7kg****Wymiary BTA1104:**

- Szerokość: 30cm
- Długość: 29,5cm
- Wysokość: 13cm

* Producent wyłącza z odpowiedzialności gwarancyjnej uszkodzenie wzmacniacza wynikłe z podłączenia do miksera kolumny lub zestawu kolumn o impedancji mniejszej niż 40h na stronę lewą lub prawą. Informacja ta znajduje się na wstecznej stronie miksera i nie stanowi wyjątku w tego typu sprzęcie. Użytkowanie sprzętu niezgodnie z zastrzeżeniem może powodować jego uszkodzenie, które nie podlega gwarancji.

