ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 22:41

Link do produktu: https://www.audio24.pl/przejsciowka-adaptor-zlacze-magnetyczne-hdmi-2-1-magnetyczny-wtyk-gniazdo-katowe-90-stopni-boczne-p-1943.html



Przejściówka adaptor złącze magnetyczne HDMI 2.1 magnetyczny wtyk - gniazdo kątowe 90 stopni boczne lewe 8K 60Hz 4K 120Hz

Cena brutto	**69,00 zł**
Cena netto	**56,10 zł**
Dostępność	**Duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**PFM0007**
Kod EAN	**5904966310812**

Opis produktu

Przejściówka magnetyczna HDMI 2.1 kątowa 90° lewa – adapter wtyk-gniazdo, 8K 60Hz, 4K 120Hz

Ta **przejściówka magnetyczna HDMI 2.1** to kątowy adapter z wtykiem i gniazdem HDMI. Skierowuje kabel o 90 stopni w lewo od wyjścia źródłowego, więc przydaje się, gdy z tyłu telewizora, projektora czy konsoli jest mało miejsca. Obsługuje obraz do 8K 60Hz i 4K 120Hz. Łączy się magnetycznie, dzięki czemu kabel podpina się i odpina szybciej.

Do czego służy kątowa przejściówka HDMI 90 stopni?

Zwykły kabel HDMI wystaje prosto z gniazda. Gdy urządzenie stoi blisko ściany, kabel się zagina, a to obciąża port. Adapter kątowy zmienia kierunek wyjścia o 90 stopni, więc kabel prowadzi wzdłuż obudowy. Ten wariant ma wyjście boczne lewe.

Z jakimi urządzeniami go użyjesz?

- komputer PC i monitor,
- telewizor i projektor,
- odtwarzacz DVD / Blu-ray,
- konsole do gier,
- TV Box i TV Stick.

Adapter można łączyć z innymi przejściówkami magnetycznymi z naszej oferty.

Złącze magnetyczne HDMI – jak to działa i co daje?

Szybkie podłączanie

Konstrukcja magnetyczna ma 19 pozłacanych styków. Połączenie zatrzaskuje się samo, bez dociskania i szukania pozycji.

Mniejsze zużycie portów

Magnes trzyma wtyk na miejscu i zmniejsza ryzyko przypadkowego odłączenia. Przejściówka przyjmuje na siebie część obciążeń związanych z częstym wpinaniem kabla, więc może ograniczać zużycie portu w urządzeniu i wtyku kal

Dioda LED

Adapter ma kontrolną diodę LED, która sygnalizuje jego działanie.

Obraz 8K 60Hz i 4K 120Hz – HDMI 2.1

Adapter obsługuje rozdzielczości do 7680×4320 (8K) przy przepustowości 48 Gb/s. W praktyce oznacza to także 4K 120Hz, czyli płynny obraz np. w grach na nowszych konsolach. Jest wstecznie kompatybilny z niższymi rozdzielczościami i dopasowuje się do podłączonego urządzenia. Pełne parametry uzyskasz tylko wtedy, gdy telewizor, źródło i kabel również je obsługują.

Budowa i wykonanie

Obudowa jest wykonana ze stopu cynku. Przejściówka jest smukła i niewielka, więc zmieści się w podróżnej torbie, a w domu nie zajmie dużo miejsca przy sprzęcie. Pozłacane końcówki mają poprawiać przesył sygnału i ograniczać zakłócenia.

Specyfikacja

Cecha	Wartość
Typ złącza	HDMI – HDMI
Rodzaj	magnetyczna
Standard	HDMI 2.1
Konfiguracja	wtyk – gniazdo
Kąt	90°, boczne lewe
Maksymalna rozdzielczość	7680×4320 (8K 60Hz), 4K 120Hz
Przepustowość	48 Gb/s
Styki	19, pozłacane
Materiał obudowy	stop cynku
Dodatkowo	kontrolna dioda LED
Symbol	PFM0007

Ważne przed zakupem

Cena dotyczy jednej sztuki przejściówki. Pozostałe adaptory widoczne na zdjęciu są dostępne osobno w naszej ofercie. Kierunek „lewe” oznacza przejście sygnału o 90 stopni w lewo od wyjścia źródłowego. Zanim zamówisz, sprawdź, w którą stronę ma wychodzić kabel w Twoim ustawieniu sprzętu.